

**Il NOMAD POWER PRO TRUCK è un fonte di energia portatile a base di litio che combina 3 funzioni:**

- **Booster per veicoli 12 V e 24 V (moto, quad, veicoli, SUV, utilitarie, camion <19t).**
- **Alimentazione autonoma per piccoli apparecchi elettronici.**
- **Lampada di soccorso/segnalazione.**

## BOOSTER A BATTERIA LITIO

La sua batteria **litio** gli conferisce un rapporto potenza/dimensione eccezionale (*intensità di avviamento : 600 A*). Avvia i veicoli dotati di batteria 12V scarica (*liquido, gel, AGM, Start&Stop*) in pochi secondi.

Aiuta l'avviamento dei veicoli dotati di batteria 24V.

(  **Non avviare le batterie al litio LiFePO<sub>4</sub> con questo booster, le tensioni delle batterie non sono compatibili**)

START	12 V / 24 V	PETROL & DIESEL	Moto	Quad	Veicoli	SUV	Utilitarie	Camion
12 V / 24 V	12V							
PETROL & DIESEL	24V							

## AVVIAMENTO IN TUTTA SICUREZZA

Tutte le sicurezze sono integrate al prodotto per preservare sia la batteria che le attrezzature elettroniche del veicolo:

- Tecnologia anti-scintille,
- Protezione da corto-circuiti,
- Protezione da inversioni di polarità,
- Protezione contro le correnti di avviamento eccessive,
- Protezione contro gli aumenti di temperatura del booster.

## FONTE DI ENEGIA MOBILE

La sua capacità di stoccaggio (6 Ah) apporta comfort e tranquillità nei bisogni per restare connesso (*telefono, tablet, computer*).

Dotato di :

- **2 porte USB 5 V (1 A / 2.1 A)** per ricaricare smartphone, tablet, GPS, ecc...
- **1 porta d'uscita accendisigari 12 V - 10 A**, ideale per il campeggio, per alimentare un apparecchio elettrico 12V (*frigorifero, ventilatore, ecc...*)

## LAMPADA DI ASSISTENZA CON LUMINOSITÀ ELEVATA

Lampada integrativa con 3 modi d'illuminazione: normale, stroboscopica, SOS.

## VISUALIZZAZIONE LCD

Il Nomad Power PRO TRUCK è dotato di uno schermo LCD che da le indicazioni:

- sulla potenza della batteria,
- sulla % di carica della batteria interna,
- sull'utilizzo delle diverse entrate e uscite e dell'illuminazione.



Schermo LCD



## Fornito con accessori



Caricabatterie 12 V

+



Cavo di carica  
Micro USB Tipo C

AVVIAMENTO					ATTREZZATURA					ENTRATE/USCITE				POWER BANK		LED	DIMENSIONI		
Lithium		I			SMART CABLE			CABLES 			INPUT	OUTPUT							
Capacity per cell	Full charge	Start	Cranking CC	Peak Battery	USB-C	MICRO USB Type B	Lightning	IN	5V - 1A	12V		15V							
6 Ah 155.4 Wh	10 h	600 A	1500 A	2000 A	—	✓	—	—	✓	—	5V - 2A 9V - 2A 12V - 1.5A	2	5V - 1A 10A 5V - 2.1A	—	✓	✓	3 modes : Light SOS SPOT	24.8 x 24.8 x 9.6	2.4